Consommations, Tension 235 V AC /50Hz

Désignation	Max continue > 10s	Impulsion < 1s	Repos
M3D	**9,0 A**	16,0 A	0,6 A
LEO	**6,0 A**	8,0 A	0,6 A
LYON	**5,6 A**	7,5 A	0,6 A
MILO	**5,6 A**	7,2 A	0,55 A
Mica	**2,7 A**	4,3 A	0,55 A
Melodie	**1,2 A**	2,0 A	0,36 A
Mina	**0,66 A**	1,74 A	0,25 A
M1D	**1,6 A**	2,5 A	0,33 A
M3D-Sub	**9,0 A**	16,0 A	0,6 A
LFC1100	**10,25 A**	18 A	0,6 A
700-HP	**4,0 A**	9,5 A	0,32 A
600-HP	**4,4 A**	9,5 A	0,32 A
500-HP	**4,2 A**	9,0 A	0,26 A
650-P	**4,0 A**	8,0 A	0,32 A
M1D-Sub	**1,6 A**	2,5 A	0,33 A
USW-1P	**1,4 A**	1,6 A	0,13 A
UMS-1P	**0,5 A**	0,65 A	0,065 A
MSL-4	**4,0 A**	8,0 A	0,32 A
JM-1P	**2,5 A**	4,1 A	0,28 A
CQ-1/2	**4,0 A**	8,0 A	0,32 A
UPQ-1/2	**2,0 A**	8,0 A	0,32 A
UPA-1/2 P	**1,4 A**	1,6 A	0,13 A
UPJ-1P	**1,6 A**	2,5 A	0,33 A
UP-Junior	**1,55 A**	1,7 A	0,285 A
UPM-1/2 P	**0,5 A**	0,65 A	0,065 A
MJF-212A	**2,37 A**	4,10 A	0,31 A
MJF-210	**1,1 A**	5,1 A	0,26 A
UM-1/100 P	**1,4 A**	1,6 A	0,13 A
USM-1/100 P	**1,4 A**	1,6 A	0,13 A
CAL96	**4,2 A**	7,3 A	1,63 A
CAL64	**3,1 A**	7,3 A	0,99 A
CAL32	**1,7 A**	2,9 A	0,45 A
UP4XP 48V	**1,0 A**	4,0 A	0,23 A
MM-4XP 48V	**0,7 A**	2,2 A	0,16 A
MM-10AC	**0,25 A**	0,4 A	0,13 A
MM-10XP 48V	**0,9 A**	2,5 A	0,28 A